GENEBRE S.A. · Avda. Joan Carles I, 46-48 · EDIFICIO GENEBRE
Tel. +34 93 298 80 00/01 · Fax +34 93 298 80 06
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT Barcelona (Spain)
e-mail: genebre@genebre.es
internet: http://www.genebre.es

Art: 6066

Emisor de impulsos para Woltmann / Woltmann Pulse transmitter

Características	Features
1. Sensor de contacto "Reed switch" libre de potencial.	1. "Reed switch" sensor potential free.
2. No requiere alimentación propia.	2. Own power supply is not required.
3. Un imán integrado en la relojería del contador lo acciona con frecuencia proporcional al caudal.	3. An integrated magnet in the water meter actuates with a frequency proportional to the flow.
4. Cable de 2 hilos y 1,5 m de longitud.	4. 2 wire cable and 1,5m length.
5. Potencial eléctrico ($V_{max.}$) hasta 24V CC/CA.	5. Electric potential ($V_{max.}$) 24V AC/DC.
6. Intensidad ($I_{max.}$) 0,01A.	6. Intensity ($I_{max.}$) 0,01A.
7. 2 opciones de conexión según valores de impulsos (Ver tabla de valores).	7. 2 options of pulse values (See values table).
8. Sirve para la telelectura de caudales, control proporcional de bombas, conexión de módulos electrónicos para sistemas M-Bus o transmisión de datos a un módulo de lectura vía radio.	8. Allows for remote reading of flow, proportional control of pumps, electronic modules connection to M-Bus or transmission of data to a reader module via radio systems.






Tabla de valores / Values table

Tamaño / Size	m^3 / puls.	
	A	B
DN 50 - DN 125	0,1	1
DN 150 - DN 200	1	10
DN 250 - DN 300	10	100

Pasos de instalación / Installation steps

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 